



C5-IP-PS Zasilacz 24V/DC wideodomofonu IP ViDiLine

Nr ref.: 4577

O systemie

C5-IP to nowoczesny system wideodomofonowy w technologii IP marki VidiLine z wbudowanym systemem: kontroli dostępu, alarmowym oraz powiadomień SOS. Cechy, które wyróżniają nasz system to: brak ograniczeń odległości, wszechstronność zastosowań, szybkie wdrożenie oraz możliwość integracji z systemem CCTV IP. Podstawowy system wideodomofonowy składa się z niewielu elementów: panel zewnętrzny IP, dotykowy monitor IP oraz switch i zasilacz. Te urządzenia wystarcza Ci do zbudowania systemu wideodomofonowego. Dodatkowe elementy jak stacja portierska czy bramka CCTV służą do poprawy Twojego bezpieczeństwa i dzięki temu Twój system wideodomofonowy będzie bezpieczna inwestycja.

Zasilacz

Urządzenie służy do zasilania elementów systemu wideodomofonowego C5-IP. Zasilacz stabilizuje i filtruje napięcie z sieci elektrycznej. Jeżeli spadnie ono poniżej 160V to maksymalne natężenie prądu wyjściowego będzie spadać współbieżnie, przy jednoczesnym utrzymaniu napięcia wyjściowego. Przy zwiększeniu obciążenia powyżej I_{max} zasilacz będzie stabilizować natężeniu prądu, a napięcie wyjściowe będzie wtedy współbieżnie spadać.

Główne zalety systemu Szybkie wdrożenie

Uruchomienie systemu sprowadza się do podłączenia sprzętu i nadania monitorom numerów lokali. Znajomość protokołu IP nie jest konieczna, gdyż adresy IP w sieci wideodomofonowej nadawane są automatycznie. Nasz system oparty jest tylko na jednym kablu sieciowym. Obraz, dźwięk, sterowanie i zasilanie PoE (Power over Ethernet) przesyłane są jednym kablem UTP kat. 5. Takie rozwiązanie gwarantuje szybkie wdrożenie, upraszcza instalacje oraz eliminuje dodatkowe źródła zasilania dla całego systemu.

Integracja z kamerami IP

Lubimy czuć się komfortowo i bezpiecznie. Wszechobecne kamery stają się standardem. Nasz wideodomofon pozwala na integracje z systemem monitoringu IP, który pracuje zgodnie z protokołem ONVIF. Wystarczy podłączyć do systemu monitoringu bramkę

CCTV systemu C5-IP, aby móc oglądać obraz z kamer na monitorze.

Nie będziesz Sam

Z własnego doświadczenia wiemy, że „przekopywanie się” przez wielostronicowe instrukcje nie jest idealnym rozwiązaniem. Dlatego też stworzyliśmy instrukcje wideo, które pozwolą Ci w łatwy i przyjazny sposób zapoznać się z naszymi produktami oraz ich konfiguracją. Jeżeli potrzebujesz jakiegokolwiek pomocy, nasi pracownicy będą asystować Ci w całym procesie wdrożenia systemu, od doboru sprzętu, przez jego instalację, aż po uruchomienie. Nigdy nie zostaniesz bez pomocy.

Oprogramowanie PC

CZN (Centrum Zarządzania Nieruchomością) służy do zarządzania systemem C5-IP. Program oferuje bardzo szeroki zestaw funkcji: od instalacji i uruchomienia systemu, przez zarządzanie użytkownikami, po obsługę sytuacji wyjątkowych. Możliwe jest delegowanie uprawnień dla osób obsługujących aplikacje, gdyż nie każdy powinien mieć dostęp do opcji związanych z bezpieczeństwem np. dodawaniem kart otwierających drzwi czy usuwaniem historii zdarzeń.

Specyfikacja

Napięcie wejściowe	85-264V, 50-60Hz
Napięcie wyjściowe	24V DC
Moc wyjściowa	72W
Prąd wyjściowy	3A
Ograniczenie prądowe	I _{max} = 110% wyjściowego
Minimalne obciążenie	0%
Temperatura pracy	-10°C ÷ +60°C
Przyłącze	Zaciski śrubowe 2,5mm ²
Wymiar	6 modułów (105 mm)
Waga	190g
Montaż	Szyna TH-35