



PRODUCENT  
**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**  
ul. Katowicka 134  
43-190 Mikołów  
tel: 32 43 43 110  
www.orno.pl

## KARTA KATALOGOWA

Czujnik ruchu

**Model: OR-CR-204/W, OR-CR-204/B**



## CHARAKTERYSTYKA

Czujnik ruchu jest urządzeniem służącym do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi przeznaczonym do montażu na zewnątrz. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym. Oświetlenie jest włączane za pomocą czujnika PIR, który działa na podczerwień.

## PARAMETRY TECHNICZNE

**zasilanie:** ~220V/50Hz  
**max. obciążenie:** 1200W  
**kąt widzenia:** 180°  
**zasięg wykrywania ruchu:** max 12m  
**czas świecenia:** min: 10 sec ± 3 sec; 7 min ± 2 min (regulacja)  
**natężenie światła:** <3-2000 lux (regulacja)  
**klasa ochronności:** IP44  
**temperatura pracy:** - 20°C - + 40°C  
**dostępne kolory:** biały lub czarny

**Kod EAN OR-CR-204/W:** 5901752481077  
**Kod EAN OR-CR-204/B:** 5901752481060  
**Ilość w opakowaniu zbiorczym:** 50 szt.