



PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

KARTA KATALOGOWA

Czujnik ruchu

Model: OR-CR-202/W, OR-CR-202/B



CHARAKTERYSTYKA

Czujnik ruchu jest urządzeniem służącym do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi przeznaczonym do montażu na zewnątrz. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym. Oświetlenie jest włączane za pomocą czujnika PIR, który działa na podczerwień.

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie: ~220V/50Hz
max. obciążenie: 1200W
kąt widzenia: 180°
zasięg wykrywania ruchu: max 12m
czas świecenia: min: 10 sec ± 3 sec; 7 min ± 2 min (regulacja)
natężenie światła: <3-2000 lux (regulacja)
klasa ochronności: IP44
temperatura pracy: - 20°C - + 40°C
dostępne kolory: biały lub czarny

Kod EAN OR-CR-202/W: 5901752480346
Kod EAN OR-CR-202/B: 590175248033
Ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt.